

3500 WATTS iQ SERIES Generador portátil Inverter

GENERAC®



Ultra silencioso. Ideal para trabajar o jugar.
Con tecnología avanzada PowerRush™.

iQ3500

GENERADOR PORTATIL INVERTER

MÁS TRANQUILO. MAS PODEROSO. FÁCIL DE EMPEZAR.

El generador inversor portátil iQ3500 le permite llevar energía donde quiera que vaya, desde fiestas de seguimiento hasta viajes de campamento, el lugar de trabajo y más allá.

El diseño duradero pero liviano está diseñado específicamente para una fácil portabilidad. El intuitivo PowerDial™ integra las funciones de inicio, ejecución y parada en un dial fácil de usar, junto con la capacidad de inicio eléctrico (batería incluida), todo convenientemente ubicado para un inicio más rápido. Seleccione entre dos velocidades del motor, según sus necesidades, para reducir significativamente el ruido y el consumo de combustible, o para maximizar la respuesta de potencia.

Los generadores inverter utilizan un tipo diferente de alternador que los generadores estándar para generar energía de CA. El resultado final es un generador portátil de peso, tamaño y potencia reducidos, ultralimpio y capaz de alimentar herramientas y dispositivos electrónicos sensibles de forma segura.

ULTRASILENCIOSO

Advanced inverter technology and enclosure design provide optimal quiet performance

POWERRUSH™

TECNOLOGÍA AVANZADA

Ofrece más de un 50 % más de capacidad inicial, lo que le permite hacer más con menos*

ARRANQUE ELÉCTRICO* CON POWERDIAL™

Start/Run/Stop - Tres configuraciones de operación integradas en un dial fácil de usar (*Batería incluida)

IDEAL PARA TRABAJAR O JUGAR

El gabinete de acero duradero, la potencia limpia del inversor y la facilidad de transporte hacen de este el generador ideal para lugares de trabajo o actividades recreativas.



POWERRUSH™

DUPLICA TU PODER

PARALLEL KIT (7668)

Un kit paralelo de Generac le permite duplicar su potencia al emparejar dos generadores inverter con la misma salida**.

El kit paralelo se vende por separado.



*Aumenta la corriente eléctrica según demanda; por encima de la salida nominal al arrancar motores eléctricos.

**Conecte dos inversores de la serie 3000 o 3500 de Generac para obtener el doble de potencia. Se aplica al emparejar dos generadores inverter con la misma salida. El kit paralelo se vende por separado.

PANEL DE CONTROL FEATURES



SALIDA DE BLOQUEO DE GIRO 30A

Aproveche toda la potencia del generador.

POWERDIAL™

Choke/Run/Off: tres configuraciones de operación integradas en un solo dial fácil de usar.

LCD INTELIGENTE DIGITAL

Medidor digital de vataje, pantalla de tiempo de funcionamiento restante, estado del generador, cronómetro y nivel de combustible.

ARRANQUE ELÉCTRICO

Proporciona un inicio sin problemas (batería incluida).

PUERTOS USB

Cargue dispositivos móviles, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas.

PREPARADO PARA PARALELO

Conecte dos generadores inverter iQ3500 para obtener el doble de potencia.

¿CUÁNTA POTENCIA NECESITA?

Dimensionar un generador portátil es fácil. Mira este ejemplo:

1 ELIGE QUÉ DISPOSITIVOS QUIERES ALIMENTAR AL MISMO TIEMPO.

2 REGISTRE LOS WATTS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONADOS PARA CADA DISPOSITIVO. SI SU DISPOSITIVO SÓLO LISTA AMPERIOS, MULTIPLIQUE LOS AMPERIOS POR 120 V PARA OBTENER LA POTENCIA.
EX. 15A X 120V = 1800 WATTS

3 SUMA LOS VATIOS DE FUNCIONAMIENTO JUNTOS PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS. ESTE ES EL REQUISITO MÍNIMO DE VATAJE DE FUNCIONAMIENTO PARA SUS NECESIDADES.

DISPOSITIVO	RUNNING WATTS	TAMAÑO DEL GENERADOR
Compresor de aire*	1000	Mínimos running watts para su uso. ↓ 3000 RUNNING WATTS
Sierra circular*	1400	
Taladro manual*	600	
Total	3000	

	DEVICE	RUNNING WATTS
FAMILIAR	Heladera congelador*	700
	Luces	600
	Televisión LED/LCD	120
	Cafetera	1200
	Computadora de escritorio	400
	Computadora portátil	75
	Microondas	1500
	Bomba*	2100
	Secador de pelo	1500
	Tostadora	1200
	A.A de ventana - 12,000 BTU*	3250
TRABAJO	Cargador de batería de iones de litio	360
	Compresor de aire *	1000
	Sierra circular*	1400
	Taladro de mano*	600
	Lijadora de banda*	1200
	Sierra recíproca*	1440
	Sierra de mesa*	1800
	Pulverizador de pintura sin aire	1080
	Aspirador seco húmedo	900
	Luz de trabajo halógena de cuarzo	1000
RECREACIÓN	Blue Ray Player	15
	Cargador de celular	10
	Tableta	20
	Olla de cocción lenta	250
	Licuada	1000
	A.A vehículos recreativos(15 000 BTU)*	1800

*Carga del motor, exige más vatios en el arranque.

Los vatios enumerados son aproximados. Verifique su electrodoméstico para conocer los requisitos reales. Los requisitos de potencia total asumen el arranque intermitente de los dispositivos.

iQ3500

GENERADOR PORTATIL INVERTER



ESPECIFICACIONES

SERIE	iQ3500
Modelo #	7127
Configuración	50ST/CSA
Running Watts	3000
Starting Watts	3500
Tipo de motor	Generac OHV
Desplazamiento del motor	212cc
Método de inicio	Eléctrica / Retroceso Pull Start(femenino)
Apagado por bajo nivel de aceite	SI
Capacidad del tanque de combustible (galones)	2.6
Tiempo de funcionamiento 25 % de carga (modo económico):	14.1 Horas
Tiempo de funcionamiento 50 % de carga (modo económico):	8.9 Horas
Contador de horas	SI
Indicador de combustible	SI
Medidor de potencia	SI
Tiempo de ejecución restante	SI
Voltaje nominal	120V
Bajo THD	Menos de 3%
Outlets	(2) 120V 20A 5-20R Duplex (1) 120V 30A L5-30R Twist Lock (2) USB
Salidas cubiertas	No
Preparado en paralelo	SI
Estilo de manija	Manijas Metálicas
Dimensiones (L x An x Al)	23.7" x 18" x 21.7
Peso del Producto	109.1 lbs
Garantía - Residencial	3 Años limitado
Garantía - Comercial	3 Años limitado
País de origen	China

KIT PARALELO

Modelo # (Configuración)	7668
Tipo de receptáculo	(1) 120V 50A 14-50R, (1) 120V 30A TT-30R
Salidas cubiertas	(RV) Yes
Amperaje nominal de 120 VCA	50 Amp
Voltaje nominal de CA	120 V
Garantía - Residencial	90 Días limitado
Garantía - Comercial	90 Días limitado
Dimensiones (L x An x Al)	9.84" x 4.33" x 8.27"

GENERAC
CANNING

Esteban: 54 9 11 3667-1814

www.generaccanning.com.ar